

Detektor kouře pro alarm EVOLVEO Sonix

I. Vlastnosti

- Možnost montáže na strop nebo stěnu
- Snadná instalace - veškeré montážní potřeby jsou součástí balení
- Provoz na baterii 9V (je součástí balení)
- Vhodné pro jakoukoliv místnost
- Obsahuje testovací tlačítko pro průběžnou kontrolu funkčnosti
- Signalizace slabé baterie
- Bezpečnostní klip neumožní montáž kouřového čidla bez vložené baterie
- Čidlo obsahuje ionizační komoru pro rychlou detekci kouře ze všech směrů
- Hlasitý alarm 85 dB

Specifikace

- Napájení: 9V baterie
- Provozní proud: 10uA(normální) a 20-50mA (alarm je v akci)
- Citlivost kouřového čidla: kompatibilní se standardem UL217
- BS5446: Část 1 2000
- Číslo licence: KM 53166
- 0.8-1.42%/FT
- Provozní teplota: 4,4°C -37.8°C
- Vlhkost prostředí: 10% - 90%
- Hlasitost sítě: 85 decibelů ve vzdálenosti 3 metry
- Životnost baterie: minimálně 1 rok
- Velikost: 106mm x 30mm
- Velikost obalu: 48 x 42 x 33,5 cm
- Hmotnost: 0,13 kg
- CE certifikát

II. Postup instalace

- Vyberte pro umístění nejvhodnější pozici
- Vyvrtejte v daném místě otvor dle velikosti hmoždinky.
- Do otvoru vložte hmoždinky a čidlo ke stropu nebo ke zdi přišroubujte.
- Vložte dovnitř baterii a ujistěte se, že je čidlo řádně připevněno a následně zavřete jeho kryt.
- Detektory kouře se obvykle instalují do ložnic, kuchyní, garáží, sklepních prostor atd.
- Nejlepší pozice, pokud nedokážete odhadnout možné ohnisko požáru, je uprostřed bytu mezi ložnicí a obývacím.
- Pokud kouřové čidlo instalujete na strop, nemělo by být dále než 4 metry od nejbližší zdi.
- Pokud kouřové čidlo instalujete na zeď, mělo by být přibližně 10 až 20 cm od stropu.
- Neinstalujte kouřové čidlo poblíž dveří, oken nebo v místech, kde je silné proudění vzduchu, které by mohlo narušit činnost a citlivost čidla.
- Jedno kouřové čidlo postačuje pro ochranu plochy přibližně 10 až 20 m². Ve speciálních prostorech se kouřová čidla instalují ve vzdálenosti 2,5 metrů od sebe.
- Neinstalujte kouřové čidlo do koupelny a jiných vlhkých míst, do nejvyšších pater, atd.

III. Návod k použití

- Po vložení baterie začne čidlo automaticky fungovat a kontrolní LED dioda blikne jednou za 2 minuty. Při detekování kouře ve střeženém prostoru je automaticky spuštěn alarm.
- Pokud je čidlo napojeno na GSM alarm EVOLVEO Sonix, můžete stiskem testovacího tlačítka vyzkoušet funkčnost propojení s hlavní jednotkou alarmu.
- V případě problémů postupujte následovně:
- Pokud se alarm po stisku tlačítka neaktivuje, zkontrolujte, jestli je v pořádku napájení.
- Pokud se alarm po testu kouřem neaktivuje, vyčistěte kouřové čidlo.
- Pokud kontrolní LED dioda neblinká, kontaktujte prodejce nebo servis.

IV. Kontrola a údržba

- Přidržte při testování stisknuté testovací tlačítko na 3 nebo více sekund. Detektor by měl reagovat sirenou a normálním blikáním LED diody. Při napojení na sadu EVOLVEO Sonix navíc odešle zprávu do centrální jednotky alarmu, která hlášení zpracuje podle nastavených pravidel (například odešle varovnou SMS). K testu lze místo stisknutí tlačítka použít uměle vytvořený kouř.
- Testování detektoru kouře za účelem ověření funkčnosti by se mělo provádět nejlépe jedenkrát týdně. Kontrolu je nutné provádět minimálně jedenkrát měsíčně.
- Pokud začne LED dioda svítit trvale, znamená to, že je slabá baterie. V takovém případě baterii ihned vyměňte.
- Jednou za půl roku čidlo kouře vyčistěte. Nejprve vyndejte baterii a pak jej otřete suchou a čistou prachovkou.
- Detektor kouře se nesmí čistit vodou, protože do čidla se nesmí dostat vlhkost.
- Detektor kouře nikdy nerozebírejte.

Poznámka:

Detektor kouře by měl servisovat výhradně kvalifikovaný technik.

Ionization Smoke Alarm/detector for EVOLVEO Sonix

I. Features

- Ceiling or wall mounting
- Easy to install with mounting hardware included
- 9Volt battery operated (included)
- Suitable for any room
- Test button for easy recommended monthly testing
- Low battery signal
- Safety clip feature, not allow mounting of smoke alarm without battery installed
- Ionization chamber for early detection from all directions
- Loud 85DB alarm signal

Specifications

- Power Supply: 9V battery
- Operating Current: 10uA(normal) and 20-50mA(alarm working)
- Sensitivity of smoke detector: In comply with UL217 Standard
- BS5446: Part 1 2000
- Kite mark License no. KM 53166
- 0.8-1.42%/FT
- Operating Temperature:40°F -100°F (4.4°C-37.8°C)
- Ambient Humidity: 10%-90%
- Horn Level : 85 Decibels at 10 feet
- Battery life:1 year min.
- Size:106mmX30mm
- Box size:48X42X33.5CM
- Weight: 0.13kg/pc; 17.3kg/box;
- Packing: 132pcs/Box, one pc/small box, single.
- CE APPROVAL

II. Compliant and Installation

- Choose a right place to install
- Dig a hole in the installed location according to the position.
- Then put plastic nails and fix the bracket into the wall.
- Fix the smoke detector and make sure it is connected with bracket properly.
- Smoke detector is suitable to be installed in bedroom, kitchen, garage, base room and etc.
- The best installation is the center between bedroom and living room for you don't expect the right position of fire
- If being installed in, it should be less than 4 meters of height of wall.
- If being installed in the wall, the distance between the wall and ceiling should be 10cm to 20cm.
- When being installed, smoke detector should not be installed next to door, window where there is too much floating air in order not to affect Sensitivity of smoke detector.
- The quantity per unit area: one in 10–20 square meters. In special location, one per 2.5meters.
- Don't install it in the wet place such as bathroom, top floor and etc.

III. Guide of use.

- After power inputting, it will work and the indicated LED flashes once every 2 minutes. It will alarm when checking smoke unit the smoke is disappeared.
- When working with alarm system together, you can press the test button to make sure it can check code with control system.
- The solution to the following problem:
- Don't alarm when pressing the button, please check if the power on or off.
- Don't alarm when test it with smoke, please clean the smoke detector.
- Indicated LED doesn't flash, please contact professional maintenance man.

IV. Checking and Maintenance

- Keep 3 more seconds when testing its quality, the smoke detector will alarm with clear and sound; and LED flashes normally, smoke detector sends out alarm signal. You also can put the smoke into smoke detector for test.
- You'd better test once every week to make sure it works normally. At least once a month.
- Please replace the battery as soon as possible when LED is always on which means power is not enough, need to be recharge.
- Clean the smoke detector every 6 months. Cut electricity first and then clean the dust with soft brash.
- It is forbidden to clean with water or wet inside.
- Don't break or separate the smoke detector.

NOTE: Only professional maintenance man can open smoke detector.

Detektor dymu pre alarm EVOLVEO Sonix

I. Vlastnosti

- Možnosť montáže na strop alebo stenu
- Jednoduchá inštalácia - všetky montážne potreby sú súčasťou balenia
- Prevádžka na batériu 9V (je súčasťou balenia)
- Vhodné pre akúkoľvek miestnosť
- Obsahuje testovacie tlačidlo pre priebežnú kontrolu funkčnosti
- Signalizácia slabej batérie
- Bezpečnostný klip neumožní montáž dymového snímača bez vlozenej batérie
- Snímač obsahuje ionizačnú komoru pre rýchlú detekciu dymu zo všetkých smerov
- Hlasný alarm 85 dB

Špecifikácia

- Napájanie: 9V batéria
- Prevádzkový prúd: 10uA (normálny) a 20-50mA (alarm je v akcii)
- Citlivosť dymového snímača: kompatibilný so štandardom UL217
- BS5446: Časť 1 2000
- Číslo licencie: KM 53166
- 0.8-1.42% / FT
- Prevádzková teplota: 4,4 °C -37.8 °C
- Vlhkosť prostredia: 10% - 90%
- Hlasitosť sirény: 85 decibelov vo vzdialenosti 3 metre
- Životnosť batérie: minimálne 1 rok
- Veľkosť: 106mm x 30mm
- Veľkosť obalu: 48 x 42 x 33,5 cm
- Hmotnosť: 0,13 kg
- CE certifikát

II. Postup inštalácie

- Vyberte pre umiestnenie najvhodnejšiu pozíciu
- Vyvrtajte v danom mieste otvor podľa veľkosti hmoždinky.
- Do otvoru vložte hmoždinky a snímač ku stropu alebo k stene priskrutkujte.
- Vložte dovnútra batériu a uistite sa, že je snímač riadne pripevnený a následne zatvorte jeho kryt.
- Detektory dymu sa obvyčajne inštalujú do spální, kuchýň, garáží, pivničných priestorov atď.
- Najlepšia pozícia, ak nedokážete odhadnúť možné ohnisko požiaru, je uprostred bytu medzi spálňou a obývačkou.
- Ak dymový senzor inštalujete na strop, nemal by byť ďalej než 4 metre od najbližšej steny.
- Ak dymový senzor inštalujete na stenu, mal by byť približne 10 až 20 cm od stropu.
- Neinštalujte dymový senzor v blízkosti dverí, okien alebo v miestach, kde je silné prúdenie vzduchu, ktoré by mohlo narušiť činnosť a citlivosť snímača.
- Jeden dymový senzor postačuje pre ochranu plochy približne 10 až 20 m². V špeciálnych priestoroch sa dymové senzory inštalujú vo vzdialenosti 2,5 metrov od seba.
- Neinštalujte dymový senzor do kúpeľne a iných vlhkých miest, do najvyšších poschodí, atď.

III. Návod k použitiu

- Po vložení batérie začne snímač automaticky fungovať a kontrolná LED dióda blikne raz za 2 minúty. Pri detekcii dymu v stráženom priestore je automaticky spustený alarm.
- Ak je senzor napojený na GSM alarm EVOLVEO Sonix, môžete stlačením testovacieho tlačidla vyskúšať funkčnosť prepojenia s hlavnou jednotkou alarmu.
- V prípade problémov postupujte nasledovne:
- Ak sa alarm po stlačení tlačidla neaktivuje, skontrolujte, či je v poriadku napájanie.
- Ak sa alarm po teste dymom neaktivuje, vyčistite dymový snímač.
- Ak kontrolná LED dióda neblinká, kontaktujte predajcu alebo servis.

IV. Kontrola a údržba

- Pridržte pri testovaní stlačené testovacie tlačidlo na 3 alebo viac sekúnd. Detektor by mal reagovať sirénou a normálnym blikaním LED diódy. Pri napojení na sadu EVOLVEO Sonix navyše odošle správu do centrálnej jednotky alarmu, ktorá hlásenie spracuje podľa nastavených pravidiel (napríklad odošle varovnú SMS). K testu je možné miesto stlačení tlačidla použiť umelo vytvorený dym.
- Testovanie detektora dymu za účelom overenia funkčnosti by sa malo vykonávať najlepšie raz týždenne. Kontrolu je potrebné vykonávať minimálne jedenkrát mesačne.
- Ak začne LED dióda svietiť trvalo, znamená to, že je slabá batéria. V takom prípade batériu ihneď vymeňte.
- Raz za pol roka snímač dymu vyčistite. Najprv vyberte batériu a potom ho utrite suchou a čistou prachovkou.
- Detektor dymu sa nesmie čistiť vodou, pretože do snímača sa nesmie dostať vlhkosť.
- Detektor dymu nikdy nerozoberajte.

Poznámka:

Detektor dymu by mal servisovať výhradne kvalifikovaný technik.

Detektor dymu do alarmu EVOLVEO Sonix

I. Właściwości

- Możliwość zamontowania na suficie lub na ścianie
- Łatwa instalacja - wszystkie niezbędne do montażu części są sprzedawane w jednym opakowaniu z urządzeniem
- Działanie na bateriach 9V (są w opakowaniu urządzenia)
- Odpowiedni do różnych pomieszczeń
- Zawiera przycisk testowy do kontroli poprawności działania w dowolnej chwili
- Sygnalizowanie słabej baterii
- Klip bezpieczeństwa uniemożliwia zamontowanie czujnika dymu bez włożonej baterii
- Czujnik zawiera komorę jonizacyjną do szybkiego wykrywania dymu ze wszystkich kierunków
- Głośny alarm 85 dB

Specyfikacja

- Zasilanie: bateria 9V
- Pobór prądu w czasie pracy: 10uA(normalnie) i 20-50mA (przy włączonym alarmie)
- Czulość czujnika dymu: kompatybilna ze standardem UL217
- BS5446: Część 1 2000
- Numer licencji: KM 53166
- 0.8-1.42%/FT
- Praca w temperaturze: 4,4° C -37.8° C
- Wilgotność otoczenia: 10% - 90%
- Głośność syreny alarmowej: 85 decybeli w odległości 3 metrów
- Żywotność baterii: minimalnie 1 rok
- Wielkość: 106mm x 30mm
- Wielkość opakowania: 48 x 42 x 33,5 cm
- Waga: 0,13 kg
- Certyfikat CE

II. Instalacja

- Należy wybrać najlepsze miejsce do instalacji
- Należy wywiercić w wybranym miejscu otwór na wkręty.
- Do otworu należy włożyć wkręty i czujnik należy przymocować do sufitu lub ściany.
- Należy włożyć do środka baterię, upewnić się czy czujnik jest prawidłowo przymocowany i zamknąć pokrywę.
- Detektory dymu zazwyczaj montuje się w sypialniach, kuchniach, garażach, piwnicach itp.
- Najlepsze miejsce, w przypadku braku możliwości określenia hipotetycznego miejsca pożaru, jest pomiędzy sypialnią i salonem.
- W przypadku gdy czujnik ma być umieszczony na suficie, to nie powinien on być dalej niż 4 metry od najbliższej ściany.
- W przypadku umieszczenia czujnika na ścianie, powinien on być od 10 do 20 cm od sufitu.
- Nie należy instalować czujnika dymu w pobliżu drzwi, okien lub w miejscach, gdzie są silne prądy powietrza, które by mogły negatywnie wpływać na działanie i czulość czujnika.
- Jeden czujnik dymu wystarcza do ochrony powierzchni około 10 - 20 m². W pomieszczeniach specjalnych powinno się instalować czujniki dymu w odległości 2,5 metra od siebie.
- Nie należy instalować czujników w łazienkach i innych miejsc o dużej wilgotności, na najwyższych piętrach itp.

III. Instrukcja obsługi

- Po włożeniu baterii czujnik zacznie automatycznie działać i kontrolna dioda LED będzie migać raz na 2 minuty. Po wykryciu dymu w pomieszczeniu zostanie automatycznie włączony alarm.
- Jeśli czujnik jest podłączony do alarmu GSM EVOLVEO Sonix, to poprzez naciśnięcie przycisku testującego można sprawdzić poprawność działania i podłączenia do jednostki głównej.
- W przypadku problemów należy:
 - Sprawdzić czy jest zasilanie, jeśli po naciśnięciu przycisku nie włącza się alarm.
 - Wyczyścić czujnik dymu, jeśli alarm nie włącza się w przypadku testu z dymem.
 - Skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem, jeśli nie miga kontrolna dioda LED.

IV. Kontrola i utrzymanie

- Należy przytrzymać przycisk testujący przez 3 lub więcej sekund. Detektor powinien zareagować syreną i normalnym miganiem diody LED. Po podłączeniu do zestawu EVOLVEO Sonix dodatkowo zostanie wysłana wiadomość do jednostki głównej, która opracuje wiadomość według wprowadzonych schematów (na przykład wyśle wiadomość SMS z ostrzeżeniem). Do testów zamiast przyciskania przycisku można użyć kontrolowanego dymu.
- Test za pomocą kontrolowanego dymu powinno się przeprowadzać przynajmniej raz w tygodniu. Kontrolę należy przeprowadzać minimalnie raz w miesiącu.
- Jeśli dioda LED zacznie się świecić światłem stałym, oznacza to, że bateria jest słaba. W takim przypadku należy natychmiast zmienić baterię.
- Raz na pół roku należy wyczyścić czujnik dymu. Najpierw jednak należy wyjąć baterię a następnie czujnik wytrzeć suchą i miękką ściereczką.
- Detektora dymu nie można czyścić wodą, ponieważ do czujnika nie może się dostać wilgoć.
- Nigdy nie wolno samodzielnie rozbierać detektora.

Uwaga:

Detektor dymu powinien być serwisowany tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.

Детектор дыма для охранной сигнализации EVOLVEO Sonix

I. Свойства

- Возможность укрепления на потолок или стену.
- Простая установка - все монтажные принадлежности входят в комплект упаковки.
- Питание от 9-вольтовой батарейки (входит в комплект упаковки).
- Пригодно для любых помещений.
- Наличие кнопки тестирования для текущего контроля работоспособности.
- Сигнализация слабой батарейки.
- Предохранитель, не позволяющий установку дымового датчика без вложенной батарейки.
- Наличие в датчике ионизационной камеры для быстрого детектирования дыма со всех направлений.
- Громкий сигнал тревоги 85 дБ

Спецификация

- Питание: 9 В батарейка
- Рабочий ток: 10 μ A(нормальное состояние) и 20-50 мА (сигнал тревоги звучит)
- Чувствительность датчика дыма: совместимый со стандартом UL217
- BS5446: Часть 1 2000
- Номер лицензии: КМ 53166
- 0.8-1.42 %/FT
- Рабочая температура: 4,4 °C -37.8 °C
- Влажность среды: 10 % - 90 %
- Громкость сирены: 85 децибеллов на расстоянии 3 метров
- Срок действия батарейки: минимально 1 год
- Размеры: 106 мм x 30 мм
- Размер упаковки: 48 x 42 x 33,5 см
- Вес: 0,13 кг
- CE сертификат

II. Ход установки

- Выберите наиболее подходящее место для размещения.
- Просверлите отверстие по величине дюбеля.
- В отверстие вложите дюбель и прикрутите датчик к потолку или к стене.
- Вложите внутрь батарейку, убедитесь в тщательном прикреплении датчика и потом закройте его крышку.
- Детекторы рекомендуется устанавливать в спальне, кухне, гараже, подвальных помещениях и т.п.
- Если невозможно точно предположить возможное место возникновения пожара, лучше всего разместить детектор в центре жилого помещения между спальней и гостиной.
- В случае установки датчика на потолке он должен находиться на расстоянии не более 4 метров от ближайшей стены.
- В случае установки датчика на стене он должен находиться на расстоянии приблизительно 10 - 20 см от потолка.
- Не устанавливайте датчик дыма вблизи дверей, окон или в местах сильного движения воздуха, способного нарушить работу датчика и его чувствительность.
- Один датчик дыма способен охранять площадь размером 10 - 20 м². В специальных помещениях датчики дыма устанавливают на расстоянии 2,5 м друг от друга.
- Не устанавливайте датчик дыма в ванной и в других влажных помещениях, на самых высоких этажах и т.п.

III. Руководство по обслуживанию

- После вложения батарейки датчик начинает работать автоматически, а контрольный LED-диод мигает один раз в 2 минуты. При обнаружении дыма в охраняемом пространстве автоматически включится сирена охранной сигнализации.
- В случае подсоединения датчика к GSM сигнализации EVOLVEO Sonix вы можете нажатием кнопки тестирования проверить действие связи с главным блоком охранной сигнальной системы.
- В случае появления неисправностей поступайте следующим образом :
- Если сигнализация после нажатия кнопки не включается, проверьте питание.
- Если сигнализация после тестирования дымом не включается, необходимо вычистить датчик дыма.
- Если контрольный LED-диод не мигает, контактируйте продавца или сервисное обслуживание.

IV. Контроль и сервисные услуги

- Нажмите на кнопку тестирования и придержите ее 3 или более секунды. Детектор должен среагировать включением сирены и нормальным миганием LED-диода. При подсоединении к комплекту EVOLVEO Sonix также будет послано извещение в центральную диспетчерскую сигнального устройства, где сигнал будет обработан в соответствии с установленными правилами(например, будет послано предупредительное SMS). Также можно вместо нажатия кнопки тестирования применить искусственно созданный дым.
- Тестирование детектора дыма с целью проверки работоспособности желательно осуществлять один раз в неделю. Контроль необходимо осуществлять один раз в месяц.
- В случае слабой батарейки LED-диод горит горит непрерывно - нужно сразу поменять батарейку.
- Необходимо чистить сенсор дыма один раз в пол года. Сначала выньте батарейку и потом сенсор протрите сухой чистой мягкой тряпочкой.
- Детектор дыма запрещается мыть водой во избежания попадания в него влаги.
- Детектор дыма никогда не разбирайте.

Примечание:

Для сервисного обслуживания детектора дыма желательно пользоваться услугами только квалифицированного техника.

Detector de fum cu ionizare pentru echipamentul de alarmare GSM EVOLVEO Sonix

I. Caracteristici

- Montare pe plafon sau pe perete
- Facil de instalat, cu accesorii de montaj incluse
- Funcționează de la o baterie de 9 V (inclusă)
- Adecvat pentru utilizare în orice încăpere
- Buton de testare pentru efectuarea facilă a testării lunare recomandate
- Semnal de baterie slabă
- Funcție de protecție, ce nu permite montarea detectorului de fum fără bateriile montate
- Cameră de ionizare pentru detecție rapidă din toate direcțiile
- Semnal de alarmare de 85 dB

Specificații

- Tensiune de alimentare: baterie de 9 V
- Curent de alimentare: 10 μ A (în stare normală); 20-50 mA (în stare activă)
- Sensibilitatea detectorului de fum: conform standardului UL217 BS 5446, partea 1
- Licență set nr. Km 53166
- 0,8-1,42% / FT
- Temperatură de funcționare: 4,4 °C - + 37,8 °C (40F - 100F)
- Umiditate relativă de funcționare: 10%- 90% Nivel sonor alarmare: 85 dB la distanța de 3.05 m (10 feet)
- Durata de funcționare a bateriei: minim 1 an
- Dimensiune: 106 mm * 30 mm
- Dimensiune cutie: 48 * 42 * 33,5 cm
- Greutate: 0,13 kg(buc.); 17,3 kg / cutie
- Ambalare: 132 bucăți per cutie, o cutie / cutie mică
- Aprobat CE

II. Conformitate și instalare

- Se va alege un loc de montaj corespunzător
- Se va executa o gaură în locul de montaj, conform poziției de instalare
- Se amplasează dibluri din material plastic și se fixează cadrul de fixare în perete.
- Se montează detectorul de fum și se verifică fixarea sa corespunzătoare de cadru.
- Detectorul de fum poate fi montat în dormitoare, bucătării, garaje, pivnițe etc.
- Cea mai bună instalare este punctul central dintre dormitor și sufragerie
- În cazul montării pe tavan, încăperea în care se instalează se recomandă să nu prezinte o înălțime a pereților mai mare de 4 metri
- În cazul montării pe perete, distanțe dintre perete și tavan este necesar să fie de 10-20 cm.
- Detectoarele de fum nu se vor instala lângă uși sau ferestre unde există mulți curenți de aer, care ar putea afecta sensibilitatea detectorului.
- Cantitatea de detectoare per unitatea de suprafață: un detector per 10-20 m². În locuri speciale, un detector la 2,5 metri.
- Nu se vor monta în locuri umede, precum băile, etc.

III. Ghid de utilizare

- După pornirea alimentării electrice, detectorul va intra în funcțiune, iar ledul de semnalizare se va activa intermitent odată la 2 minute. Va declanșa semnal de alarmare când va sesiza prezența fumului.
- Atunci când funcționează în cadrul unui sistem de alarmare, se poate apăsa butonul de testare pentru codificarea comunicării cu sistemul central.
- Câteva soluții în cazul unor probleme minore sesizate:
Nu se declanșează alarma la apăsarea butonului: se verifică pornirea alimentării electrice
Nu se declanșează alarma când detectorul este verificat cu fum. Se curăță detectorul de fum
- Ledul de semnalizare nu se activează intermitent: se va contacta personalul de specialitate pentru service

IV. Verificare și întreținere

- La testarea calitativă, se va menține apăsarea 3 secunde suplimentare, iar detectorul de fum va declanșa alarma luminoasă și sonoră; ledul se activează intermitent normal, detectorul de fum transmite semnale de alarmă. Se poate testa detectorul de fum și în prezența fumului.
- Se recomandă testarea săptămânală pentru a asigura o funcționare corespunzătoare. Ca interval de testare minim se va respecta intervalul de o lună.
- Dacă ledul de semnalizare este activ continuu, semnalând descărcarea bateriei, aceasta se va înlocui.
- Detectorul de fum se va curăța odată la șase luni. Se va întrerupe alimentarea electrică și apoi se va curăța praful cu un material textil neted.
- Este interzisă curățarea detectorului cu apă sau lichide.
- Nu se va sparge sau desface detectorul de fum.

Observație:

detectorul de fum va fi deschis și dezasamblat numai de personal de service de specialitate.