

4smarts GigaTooth B5 Bluetooth do auta



I. Bezpečnostné informácie

- Chráňte zariadenie pred prachom, nečistotami, extrémnymi výkyvmi teplôt a vlhkom
- Zariadenie nie je odolné voči pádom
- Nabíjajte iba pomocou kompatibilného microUSB konektor
- V prípade poruchy nezasahujte do zariadenia!
- Výrobca odporúča plné dobitie a vybitie batérie každé 3 mesiace
- Tento produkt nie je určený pre deti, ani deťom na hranie
- Tento produkt musí byť servisovaný výhradne profesionálnym technikom
- Nepoužívajte v prípade poškodenia
- Na čistenie používajte výhradne mäkkú a jemnú handričku

II. Obsah balenia

- Batérie
- Nabíjací kábel
- Bezdrôtová jednotka Gigatooth B5
- Klip

III. Technická špecifikácia

- Kapacita batérie 650mAh
- Typ batérie: Lithium-ion
- Hmotnosť: 65g
- Rozmery: 4,5 x 11,7 x 4,7 cm
- Vstupný prúd: DC 5V/0,4A
- Doba nabíjania: 2-3 hodiny
- Pohotovostná doba jednotky: až 45 dní
- Verzia bluetooth: 4.1
- Dosah: 10 metrov
- Doba hovoru: až 16 hodín
- Podporované protokoly: HSP, HFP, A2DP, ACRC
- Konektor pre nabíjanie: microUSB
- Frekvencia: 2,4 – 2,48GHz

IV. Popis obrázku

- 1 – microUSB vstup
- 2 – reproduktor
- 3 – LED indikátor
- 4 - ovládanie hlasitosti
- 5 - multifunkčné tlačidlo (príjem hovoru, ukončenie hovoru a i.)
- 6 – mikrofón
- 7 - tlačidlo pre tichý režim
- 8 - klip na slnečnú clonu
- 9 - kryt batérie
- 10 - kábel s microUSB konektorom

V. Návod na použitie

- Pripojte zariadenie, kompatibilné káblom s microUSB konektorom
- Druhý koniec kábla pripojte k zdroju energie
- Počkajte kým produkt nie je plne nabitý, potom odpojte kábel od zariadenia
- LED červené svetlo svieti v prípade nabíjania a v prípade vypnutia
- LED modré blikajúce svetlo signalizuje zapnutú jednotku
- Po párovanie držte tlačidlo ON / OFF cca 5 sekúnd LED dióda bliká modro a červeno
- Ak spárovanie vyžaduje kód zadajte "0000"
- Teraz je zariadenie spárované
- Ak po spárovaní podržíte tlačidlo ON / OFF cca 2 sekundy spustí sa hudba z telefónu
- Ak nie je produkt spárovaný, sám sa automaticky vypne po 2 minútach kvôli úspore energie
- Reset zariadenie sa vykonáva súčasným podržaním tlačidla + a - po dobu 5 sekúnd
- Pre výber jazyky stlačte tlačidlo MUTE a držte cca 1 sekundu
- Pre príjem hovoru stlačte tlačidlo ON / OFF